

# Návod na inštaláciu

## modemu Cisco EPC 3925



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 slovanet

Váš najbližší internet

Volajte na našu zákaznícku linku:

02/208 28 208

Obsah balenia .....	3
Popis hardvéru - predný panel.....	4
Popis hardvéru - zadný panel.....	5
Schéma zapojenia .....	6
Nastavenie modemu .....	6
Kontakty .....	7



1. Modem Cisco EPC 3925



2. Napájací adaptér 230V / 15 V, 1,5 A




3. Inštalačné CD



4. Sieťový ethernetový kábel CAT 5 UTP / neprekrížený





**1 - POWER** – indikátor napájania. Stále svietenie indikuje správne pripojenie k napájacímu adaptéru.

**2 - DS** – indikátor prijímania dát z káblovej siete. Svietenie indikuje príjem dát.

**3 - US** – indikátor odosielania dát do káblovej siete. Svietenie indikuje odosielanie dát.

**4 - ONLINE** – indikátor pripojenia. Svietenie indikuje, že modem je zaregistrovaný a správne prihlásený do káblovej siete.

**5 - ETHERNET 1-4** – indikátor pripojenia sieťového káblu. Svietenie indikuje pripojenie sieťového kábla. Blikanie indikuje prenášanie dát cez sieťový kábel.


**6 - USB** – indikátor pripojenia cez USB. Svietenie indikuje pripojenie cez USB. Blikanie indikuje prenášanie dát cez USB.

**7 - WIRELESS LINK** – indikátor bezdrôtového (Wi-Fi) pripojenia. Svietenie indikuje, že bezdrôtový prístupový bod je v prevádzke. Blikanie indikuje, že sú prenášané dáta cez bezdrôtové pripojenie. Zhasnutá kontrolka indikuje, že bezdrôtový prístupový bod je neaktívny.

**8 - Wireless setup** – vypnutá kontrolka (normálny stav) signalizuje neaktívne nastavenia bezdrôtového pripojenia. Blikanie indikuje, že užívateľ aktivoval nastavenia bezdrôtového pripojenia, aby pridal nových klientov bezdrôtovej siete.

**9/10 - TEL1/TEL2** – indikátor telefónneho pripojenia. Svietiacia kontrolka signalizuje aktívnu službu telefónneho pripojenia. Blikanie signalizuje použitie služby. Ak kontrolka nesvieti, signalizuje to neaktívnu telefónnu službu.





**1 - POWER** – konektor pre pripojenie napájacieho adaptéru.

**VAROVANIE:** Použitie napájacieho zdroja s iným ako menovitým napätím spôsobí poškodenie zariadenia a stratu záruky.

**2 - ON/OFF prepínač** – slúži na zapnutie alebo vypnutie modemu bez toho, aby ste vytiahli napájací kábel.

**3 - MAC adresa** – štítok zobrazuje fyzickú adresu (MAC adresu) modemu.

**4 - TELEPHONE 1/2** - telefónne konektory RJ-11 na pripojenie k domácej telefónnej sieti alebo ku klasickému telefónu.

**5 - USB** – port na pripojenie vybraných klientskych zariadení.

**6 - ETHERNET** - štyri RJ-45 Ethernet porty na pripojenie ethernetového (sieťového) kábla k vášmu počítaču, alebo k vašej domácej sieti.

**7 - CABLE** – port na pripojenie aktívneho káblového signálu od vášho poskytovateľa internetu.

**8 - WIRELESS SETUP** – stlačením tohto prepínača sa iniciuje nastavenia bezdrôtovej siete. Táto funkcia umožňuje užívateľovi pridať nové automatické zabezpečené nastavenie bezdrôtovej siete. Túto funkciu musí podporovať aj bezdrôtový adaptér vo vašom počítači.


**ODPORÚČAME:** Na konfiguráciu bezdrôtového pripojenia použite postup uvedený nižšie v návode.

**9 - RESET** – krátkym 1 - 2 sekundovým stlačením sa zariadenie reštartuje. Stlačením dlhším ako 10 sekúnd sa zariadenie resetuje do výrobných nastavení a následne sa zariadenie reštartuje.

**UPOZORNENIE:** Resetovaním zariadenia sa vymažú všetky nastavenia vykonané užívateľom, vrátane nastavenia bezdrôtového pripojenia. Po vykonaní resetu môžete v zariadení opätovne uskutočniť ľubovoľné nastavenia.



## Schéma zapojenia



## Nastavenie modemu

1. Pre nastavenie vašej bezdrôtovej siete je potrebné pripojiť počítač k modemu ethernetovým káblom (viď schéma zapojenia). Následne otvorte v počítači ľubovoľný prehliadač internetových stránok (napr.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, ...). Do adresného riadka, do ktorého píšete **www** adresy, zadajte konfiguračnú IP adresu vášho modemu t.j. **192.168.0.1**



2. Zobrazí sa vám úvodná konfiguračná stránka, do ktorej je potrebné sa prihlásiť. Polia **user name** a **password** nevyplňujte a kliknite na tlačidlo Log In. V prípade, že sa vám nepodarí prihlásiť, do poľa user name napíšte prihlasovacie meno **user**, pole **password** nechajte prázdne a kliknite na tlačidlo **Log In**.

**UPOZORNENIE:** V prípade, že sa vám nepodarí do zariadenia prihlásiť, je pravdepodobné, že prístupové údaje sú zmenené. V tomto prípade môžete zariadenie uviesť do výrobných nastavení pomocou tlačidla reset, ktoré je umiestnené na zadnej strane modemu (viď Zadný panel).





3. Pre nastavenie bezdrôtovej siete (Wi-Fi) kliknite v hornom menu na položku **Setup** a ďalej pokračujte úpravou nastavení v časti **Quick Setup**.

- V sekcii **WLAN** aktivujte bezdrôtovú sieť pomocou funkcie **Wireless Network** a to tak, že označíte možnosť **Enable** (zapnúť).

- Do pola s označením **Wireless Network Name (SSID)** môžete zadať ľubovoľný názov vašej bezdrôtovej siete. Pod týmto názvom si potom nájdete vašu bezdrôtovú sieť v počítači, notebooku, alebo v inom zariadení. Pre funkcie **Wireless Security Mode** a **Encryption** si môžete vybrať z niekoľkých možností šifrovania bezdrôtovej siete. Príklad: **WPA or WPA2-Personal** a **TKIP + AES**.

- Do pola **Pre-Shared Key** napíšte ľubovoľné heslo. Pomocou tohto hesla sa budete pripájať do vašej bezdrôtovej siete.

- Pre uloženie všetkých predchádzajúcich nastavení stlačte tlačidlo **Save Settings**. Po tomto kroku je vaša bezdrôtová sieť nastavená a aktívna. Okno s nastaveniami môžete zatvoriť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti.



## Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151  
821 08 Bratislava

### Technická podpora

02 / 208 28 208, voľba č. 2.  
technicapodpora@slovanet.net

### Informácie o produktoch

0800 608 608



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)



Váš najbližší internet