

Odporúčania a postup naladenia TV / DVB-C prijímača

(Návod pre zákazníkov káblovej televízie v Zlatých Moravciach / marec 2026)

V rámci modernizácie káblovej siete **vymieňame technológiu vysielania televízneho signálu** z doterajšej DVB-T na **DVB-C**, ktorá využíva vyššie frekvenčné pásmo, je vhodnejšia na káblové šírenie signálu a umožňuje vysielat' aj väčší počet TV kanálov.

Aktuálne je v káblovej sieti dočasne dostupné aj pôvodné DVB-T vysielanie a súčasne aj nové **DVB-C** vysielanie, ktoré si **už teraz môžete naladiť**. Doterajšie DVB-T vysielanie však **bude po 22. marci postupne vypínané**. Preto si, prosím, **preladte Vaše TV prijímače alebo set-top boxy** (všetky v domácnosti) **na zdroj signálu Kábel/DVB-T** najneskôr **do 22. 3. 2026**, inak Vám televízia následne môže prestať fungovať. Ďakujeme.

Všeobecné odporúčania pre príjem DVB-C

- Príjem digitálneho vysielania DVB-C výrobcovia TV prijímačov umožňujú už dlhú dobu a spravidla na nich postačuje spustiť automatické ladenie.
- Ak by Váš výrazne starší TV prijímač nepodporoval príjem DVB-C (overte si prípadne v návode k Vášmu TV prijímaču), je možné si k nemu dokúpiť alebo prenajať za nízku cenu doplnkové zariadenie, tzv. set-top box, ktoré príjem DVB-C umožňuje.
- Ak káblovú TV sledujete tak, že máte k televízoru pripojený **externý set-top box** a programy prepínate diaľkovým ovládaním k set-top box-u, tak skontrolujte (či podporuje DVB-C) a **preladujte len set-top box-u cez jeho diaľkový ovládač**. Televízor v tomto prípade neprelaďujete.
- Ak v domácnosti využívate viaceré TV prijímače (set-top boxy), kontrolu a preladenie je potrebné uskutočniť **na všetkých z nich**.

Postup naladenia TV prijímača

Rôzne značky a modely prijímačov majú vlastný postup, štruktúru ovládacieho menu a názvy jeho položiek. Uvádzame preto najčastejšie používané názvy alebo ich alternatívy (niektoré zariadenia môžu mať aj iné vlastné pomenovania). Samozrejme ak máte k dispozícii návod k prijímaču, tak môže byť tiež užitočný.

- **Zapnite televízor**, pripojený do siete káblovej televízie.
- **Vstúpte do menu nastavení** – zvyčajne stlačením tlačidla „Menu“, „Settings“ (alebo ikona domčeka či ozubeného kolieska) na diaľkovom ovládači **Nastavenia kanálov**: Vyberte možnosť „Inštalácia“, „Kanály“, „Nastavenia kanálov/programov“ a pod.
- **Zmeňte zdroj signálu** zvyčajne nazvaný „**DVB-C**“ alebo „**Kábel**“. (POZOR, voľba **Anténa/Terrestrial/DVB-T je nesprávna, to je staté, vypínané pásmo**)
- **Vyberte možnosť „Automatické vyhľadávanie“**, „**Automatické ladenie**“ a pod.

- **Spustite Automatické vyhľadávanie/ladenie.** Ak sa vás TV opýta na typ vyhľadávania, zvolte „Digitálne“. Prijímač začne prehľadávať dostupné kanály a automaticky si ich ukladať. Ladenie môže trvať niekoľko minút, preto **počkajte na dokončenie procesu.**
- **Uložte zmeny** (ak to prijímač ponúka) a ukončite menu nastavení

Po dokončení by ste mali mať prístup ku všetkým TV staniciam z ponuky. Ak Vám nevyhovuje nové usporiadanie TV kanálov a chcete mať svoje obľúbené TV stanice napríklad na rovnakých číslach kanálov ako predtým, takmer všetky prijímače **umožňujú vlastné preusporiadanie poradia kanálov** cez príslušnú funkciu v ovládacom menu.

Ak používate set-top box

Preverte si najprv, či Váš set-top box umožňuje príjem DVB-C (v návode alebo vyhľadaním na internete podľa názvu modelu). Ak nie, je potrebné zaobstarať si najprv set-top box podporujúci DVB-C.

Pre ladenie set-top boxu použite len ovládač k nemu a samotný televízor neprelaďujete. Obe zariadenia zapnite a:

- **Menu zariadenia:** Na ovládači **set-top boxu** stlačte tlačidlo **Menu**.
- **Inštalácia:** Vyhľadajte sekciu **Inštalácia** alebo **Nastavenie systému**.
- **Výrobné nastavenia (odporúčané):** Odporúčame zvoliť možnosť „**Výrobné nastavenia**“ (Factory Reset). Box sa reštartuje a sám vás prevedie novým nastavením.
- **Ladenie:** Pri opätovnom nastavovaní sa uistite, že ako typ signálu je zvolený **„DVB-C“** alebo **„Kábel“**.

Ostatné kroky môžu byť podobné ako v prípade ladenia TV prijímača.

Manuálne ladenie (ak nie je možné naladiť programy automaticky)

Ak váš televízor (alebo set-top box) pri automatickom vyhľadávaní nič nenašiel, môžete skúsiť manuálne ladenie.

- V menu TV/set-top boxu zvolte **Manuálne ladenie**.
- Podľa tabuľky na poslednej strane tohto oznamu nastavte potrebné údaje pre jednotlivé balíčky (tzv. multiplexy), predovšetkým **frekvenciu** (udávanú v MHz)
- Ak by Váš prijímač pri ladení vyžadoval aj niektoré ďalšie technické údaje, zvolte (pre všetky frekvencie rovnako):
NID: 5 | modulácia: 256QAM | symbolová rýchlosť: 6900
- Ak váš televízor vyžaduje zadať „Počiatočnú“ a „Koncovú“ frekvenciu, použite najnižšiu a najvyššiu hodnotu z nášho zoznamu frekvencií.

Príloha: Nový frekvenčný raster a programová ponuka káblovej televízie Zlaté Moravce (zmena od 20. 3. 2026)

Pásmo: DVB-C (Káblová TV). Frekvencie sú uvedené v MHz. Platné od 20. 3. 2026.

Nová Základná káblová televízia (bývalá „Miniponuka“):		
č.	frekv.	vysielané stanice
1.	714	M1 M2 ORF1 ORF2 test test TVP Polonia
2.	722	Jednotka Dvojka Šport :24 Kanal 1
3.	730	Markíza Doma Dajto Markíza Krimi Markíza Klasik Šláger 1 Originál Šláger 2 Muzika Premium
4.	738	Klasik JOJ JOJ PLUS JOJ 24 JOJ Svet JOJko JOJ Krimi TV LUX
5.	746	ČT1 ČT2 ČT24 TA3 BBC World TV NOE
6.	754	TV Barrandov Barrandov Krimi Kino Barrandov TV Hronka TV Zemplín TV Považie TV RIK TV8

Nová Rozšírená káblová televízia (bývalá „Základná ponuka“ a bývalá „Káblová televízia“) obsahuje navyše TV stanice:		
č.	frekv.	vysielané stanice
7.	826	Prima SK Prima Cool SK Prima Love SK Prima Krimi SK test
8.	834	JOJ Cinema CS Film CS Mystery CS History CS Horror Film Plus AMC
9.	842	Óčko Óčko Star Óčko Expres Senzi Nova International Arena Sport 1 Arena Sport 2 Sport 1 Sport 2 JOJ Šport
10.	850	Viasat Explore Viasat History Viasat Nature National Geographic Fishing and Hunting Nova Sport 1 Nova Sport 2
11.	858	CNN Prima News France 24 eng France 24 fr Nick Junior Minimax TV7 Life TV

Poznámka: Ak by Váš prijímač pri ladení vyžadoval aj niektoré ďalšie technické údaje, zvolte: **NID: 5** | **modulácia: 256QAM** | **symbolová rýchlosť: 6900**.

• **Pomoc s preladením TV (na diaľku)** - Technická podpora: **02 / 208 28 208** (voľba č. 2, denne v čase 8–20h), technickapodpora@slovanet.net .

• **Objednanie návštevy technika pre naladenie TV, kúpa/prenájom set-top boxu:** **Slovanet Zlaté Moravce** (partner Eugen Jančo – PROFÍ ELEKTRO), **Továrenská 3** (prac. dni 9–17h), **+421 903 714 828, +421 905 714 828, obchod@profielektro.com** alebo kontaktujte centrálnu **Službu zákazníkom: 02 / 208 28 208** (voľba číslo 1, v prac. dňoch 8–17h), sluzbyzakaznikom@slovanet.net .